

Przykład skanowania pojedynczej częstotliwości dla:

Telewizora LG model 32LN575S:

1. Wcisnąć przycisk SETTINGS na pilocie
2. Strzałkami GÓRA, DÓŁ wybrać pozycję INSTALACJA i zatwierdzić przyciskiem OK.
3. Następnie wybrać pozycję STROJENIE RĘCZNE i zatwierdzić przyciskiem OK.
4. Strzałkami GÓRA, DÓŁ wybrać pozycję CZĘSTOTLIWOŚĆ (kHz) i wpisać za pomocą przycisków numerycznych na pilocie częstotliwość, którą chcemy przeskanować.
5. Strzałkami GÓRA, DÓŁ wybrać pozycję SZYBKOŚĆ TRANSMISJI (KS/s) i wpisać za pomocą przycisków numerycznych na piloci wartość 6875.
6. Strzałkami GÓRA, DÓŁ wybrać pozycję MODULACJA, a następnie strzałkami PRAWO, LEWO wybrać QAM128 lub QAM256 w zależności od podanych parametrów nadawania.
7. Strzałkami GÓRA, DÓŁ wybrać pozycję AKTUALIZACJA i zatwierdzić przyciskiem OK na pilocie.

Telewizora SAMSUNG UE43NU7122 ,wersja oprogramowania: T-KTSUDEUC_4

1. Wcisnąć przycisk SETTINGS na pilocie.
2. Strzałkami GÓRA, DÓŁ wybrać pozycję NADAWANIE i nacisnąć przycisk STRZAŁKA W PRAWO lub OK (pomiędzy strzałkami)
3. Następnie wybrać pozycję USTAWIENIA AUTOMATYCZNEGO STROJENIA i nacisnąć przycisk STRZAŁKA W PRAWO lub OK (pomiędzy strzałkami)
4. Następnie wybrać pozycję AUTOMATYCZNE STROJENIE i nacisnąć przycisk STRZAŁKA W PRAWO lub OK (pomiędzy strzałkami)
5. Pojawi się okno AUTOMATYCZNE STROJENIE – wybrać pozycję URUCHOM i zatwierdzić przyciskiem OK (pomiędzy strzałkami)
6. Pojawi się okno SKANUJ KANAŁY - strzałkami GÓRA, DÓŁ przejść na pozycję ANTENA następnie wcisnąć przycisk OK (pomiędzy strzałkami) i zmienić na pozycję KABLOWE
(UWAGA WAŻNE! – nie może być wybrana opcja NAZIEMNE)
7. Następnie strzałkami GÓRA, DÓŁ przejść na pozycję TYP KANAŁU, następnie wcisnąć przycisk OK (pomiędzy strzałkami) i zmienić na pozycję CYFROWE
8. Następnie strzałkami GÓRA, DÓŁ przejść na pozycję WYBÓR OPERATORA, następnie wcisnąć przycisk OK (pomiędzy strzałkami) i zmienić na pozycję POZOSTAŁE
(UWAGA WAŻNE! – nie może być wybrana opcja UPC)
9. Następnie strzałkami GÓRA, DÓŁ przejść na pozycję TRYB WYSZUKIWANIA, następnie wcisnąć przycisk OK (pomiędzy strzałkami) i zmienić na pozycję SZYBKIE
10. Następnie Strzałkami GÓRA, DÓŁ wybrać podpozycję SIEĆ, następnie wejść w opcję WYBIERZ ABY ZMIENIĆ OPCJĘ i następnie wcisnąć przycisk OK (pomiędzy strzałkami) i wypełnić okno SIEC wg poniższych parametrów:

Sieć – zostawić pozycję AUTO

ID Sieci – nic nie wpisywać

Częstotliwość – 314000 KHz / tutaj wpisujemy wybraną częstotliwość [w kHz]

Modulacja – 128 QAM / tutaj wybieramy daną modulację w zależności od częstotliwości

Szybkość transmisji danych – 6875 KS/s

11. Następnie strzałkami GÓRA, DÓŁ przejść na pozycję ZAMKNIJ i wcisnąć przycisk OK (pomiędzy strzałkami).
12. Następnie strzałkami GÓRA, DÓŁ przejść na pozycję SKANUJ i zatwierdzić przyciskiem OK (pomiędzy strzałkami)
13. Pojawi się komunikat UKOŃCZONO SKANOWANIE KANAŁÓW
UWAGA! W tej wersji telewizora z tym oprogramowaniem pomimo przeskanowania tylko jednej częstotliwości telewizor najdzie wszystkie kanały ze wszystkich częstotliwości – jest to spowodowane tym iż telewizor przetwarza informacje z tablicy NIT nadawanej w każdym naszym strumieniu TS
14. Wybrać pozycję ZAMKNIJ i potwierdzić przyciskiem OK (pomiędzy strzałkami)
15. Wcisnąć przycisk EXIT aby wyjść z okna USTAWIEŃ AUTOMATYCZNEGO STROJENIA

