

TECHNISAT DIGIT HD4 CX CSP

1. Wcisnąć przycisk MENU na pilocie
2. Strzałkami GÓRA, DÓŁ wybrać USTAWIENIA i wcisnąć OK.
3. Strzałkami GÓRA, DÓŁ wybrać USTAWIENIA FABRYCZNE i wcisnąć OK.
4. Strzałkami GÓRA, DÓŁ wybrać PRZYWRÓĆ USTAWIENIA FABRYCZNE i wcisnąć OK.
5. Pojawi się komunikat „Czy na pewno przywrócić ustawienia fabryczne?” wcisnąć strzałkę w LEWO i wcisnąć OK

TECHNISAT DIGIT MF4-K:

1. Wcisnąć przycisk MENU na pilocie
2. Strzałkami GÓRA, DÓŁ wybrać USTAWIENIA i wcisnąć OK.
3. Strzałkami GÓRA, DÓŁ wybrać USTAWIENIA FABRYCZNE i wcisnąć OK.
4. Strzałkami GÓRA, DÓŁ wybrać PRZYWRÓCENIE USTAWIENI FABR. i wcisnąć OK.
5. Pojawi się komunikat „Czy na pewno przywrócić ustawienia fabryczne?” wcisnąć strzałkę w LEWO i wcisnąć OK

TECHNISAT DIGICABLE C1:

1. Wcisnąć przycisk MENU na pilocie
2. Strzałkami GÓRA, DÓŁ wybrać USTAWIENIA SYSTEMOWE i wcisnąć OK.
3. Strzałkami GÓRA, DÓŁ wybrać USTAWIENIA FABRYCZNE i wcisnąć OK.
4. Pojawi się komunikat „Ta funkcja spowoduje powrót do ustawień fabrycznych. Czy chcesz kontynuować?” zatwierdzić wciskając OK. na pilocie

OPTICUM HD X2:

1. Wcisnąć przycisk MENU na pilocie
2. Strzałkami PRAWO, LEWO, GÓRA, DÓŁ wybrać USTAWIENIA SYSTEMOWE i wcisnąć OK.
3. Strzałkami GÓRA, DÓŁ wybrać USTAWIENIA FABRYCZNE i wcisnąć OK
4. Pojawi się komunikat „Ta operacja załaduje domyślne ustawienia fabryczne i wykasuje wszystkie kanały dodane przez użytkownika! Kontynuować?”. Strzałkami PRAWO, LEWO wybrać TAK i zatwierdzić przyciskiem OK

INTEK HD-C63CX:

1. Wcisnąć przycisk MENU na pilocie
2. Strzałkami PRAWO, LEWO wybrać KONFIGURACJA DEKODERA
3. Strzałkami GÓRA, DÓŁ wybrać USTAWIENIA SYSTEMOWE i wcisnąć OK.
4. Strzałkami GÓRA, DÓŁ wybrać PRZYWRÓĆ USTAWIENIA DOMYŚLNE i wcisnąć OK.
5. Pojawi się komunikat „Wymagane uwierzytelnienie wprowadź PIN kontroli rodzicielskiej” (domyślny 1111) i wcisnąć OK

ADB 5810CD, ADB 5810CDX i ADB 3831CDX:

1. Wcisnąć przycisk MENU na pilocie
2. Strzałkami PRAWO, LEWO wybrać INSTALACJA
3. Strzałkami GÓRA, DÓŁ wybrać USTAWIENIA DOMYŚLNE i wcisnąć OK.
4. Pojawi się komunikat „Proszę wprowadzić PIN” (domyślny 1234)
5. W opcji USTAWIENIA DOMYŚLNE zmienić na TAK wciskając strzałkę w PRAWO na pilocie
6. Następnie strzałkami GÓRA, DÓŁ wybrać KONTYNUUJ i wcisnąć OK.
7. Pojawi się komunikat „Po zatwierdzeniu zostaną przywrócone ustawienia domyślne. Utracisz wtedy swoje ustawienia z menu i listy ulubionych kanałów” wcisnąć strzałkę w LEWO i wcisnąć OK.