

## Przykład skanowania pasma na dla telewizora:

### I. SAMSUNG UE43NU7122 - wersja oprogramowania: T-KTSUDEUC\_4

1. Wcisnąć przycisk SETTINGS na pilocie.
2. Strzałkami GÓRA, DÓŁ wybrać pozycję NADAWANIE i nacisnąć przycisk STRZAŁKA W PRAWO lub OK (pomiędzy strzałkami)
3. Następnie wybrać pozycję USTAWIENIA AUTOMATYCZNEGO STROJENIA i nacisnąć przycisk STRZAŁKA W PRAWO lub OK (pomiędzy strzałkami)
4. Następnie wybrać pozycję AUTOMATYCZNE STROJENIE i nacisnąć przycisk STRZAŁKA W PRAWO lub OK (pomiędzy strzałkami)
5. Pojawi się okno AUTOMATYCZNE STROJENIE – wybrać pozycję URUCHOM i zatwierdzić przyciskiem OK (pomiędzy strzałkami)
6. Pojawi się okno SKANUJ KANAŁY - strzałkami GÓRA, DÓŁ przejść na pozycję TRYB WYSZUKIWANIA, następnie wcisnąć przycisk OK (pomiędzy strzałkami) i zmienić na pozycję SZYBKIE oraz zatwierdzić przyciskiem OK (pomiędzy strzałkami)
7. Strzałkami GÓRA, DÓŁ przejść na pozycję SKANUJ i zatwierdzić przyciskiem OK (pomiędzy strzałkami)
8. Pojawi się komunikat UKOŃCZONO SKANOWANIE KANAŁÓW
9. Wybrać pozycję ZAMKNIJ i potwierdzić przyciskiem OK (pomiędzy strzałkami)
10. Wcisnąć przycisk EXIT aby wyjść z okna USTAWIENI AUTOMATYCZNEGO STROJENIA

### II. Przykład skanowania pasma na dla telewizora LG model 32LN575S:

1. Wcisnąć przycisk SETTINGS na pilocie.
2. Strzałkami GÓRA, DÓŁ wybrać pozycję INSTALACJA i zatwierdzić przyciskiem OK.
3. Następnie wybrać pozycję STROJENIE AUTOMATYCZNE i zatwierdzić przyciskiem OK.
4. Pojawi się komunikat WYBIERZ SYGNAŁ WEJŚCIOWY
5. Wybrać TV KABLOWA i zatwierdzić przyciskiem OK.
6. Strzałkami GÓRA, DÓŁ przejść na pozycję DALEJ i zatwierdzić przyciskiem OK
7. Pojawi się komunikat WYBIERZ OPERATORA USŁGI
8. Wybrać INNI OPERATORZY i zatwierdzić przyciskiem OK.
9. Pojawi się komunikat USTAW KONFIGURACJĘ TV KABLOWEJ
10. W pozycji TYP strzałkami PRAWO, LEWO wybrać PEŁNY
11. Strzałkami GÓRA, DÓŁ przejść na pozycję DALEJ i zatwierdzić przyciskiem OK.
12. Strzałkami GÓRA, DÓŁ przejść na pozycję START i zatwierdzić przyciskiem OK.